

ZASILANIE ze złącza ZKP YAKY 3x10mm <sup>2</sup> - 3m										
			TYP KABLA	PRZEKRÓJ KABLA	DŁUGOŚĆ KABLA [m]	RODZAJ URZĄDZENIA	NUMER URZĄDZENIA	NUMER KONSTRUKCJI	UWAGI	
STEROWNIK	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	61	sygn. 3xØ300	K7a	A		Kable dla sygnalizatorów prowadzić bezpośrednio od listew zaciskowych w sterowniku sygnalizacji świetlnej do komór sygnalizacyjnych.  Dla przycisków zgłoszeniowych od listew zaciskowych w konstrukcjach wsporczych do kasety przycisku wykorzystać kabel przycisku zgłoszeniowego.  Kable oraz światłowody dla kamer wideodekacji prowadzić od listew zaciskowych w sterowniku sygnalizacji świetlnej do danej skrzynki nastupowej. Kable zasilające i sterownicze od skrzyniek nastupowych do poszczególnych kamer prowadzić zgodnie z opisem technicznym.  Każde urządzenie łączyć ze sterownikiem osobnym kablem.	
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	64	sygn. 3xØ300	K7b1	A			
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	42	sygn. 3xØ300	K7b2	B			
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	38	sygn. 3xØ300	K7c	B			
	-----	YKYżo 3x	1,5mm <sup>2</sup>	58	Skrzynia nastupowa	SK_A	A			
	-----	Z-XOTKtsd4J	-	58	Skrzynia nastupowa	SK_A	A			
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	34	sygn. 3xØ300	K81p	C			
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	22	sygn. 3xØ300	K81	C			
	-----	YKYżo 3x	1,5mm <sup>2</sup>	22	sygn. 1xØ200	S8	C			
	-----	YKYżo 3x	1,5mm <sup>2</sup>	25	Skrzynia nastupowa	SK_C	C			
	-----	Z-XOTKtsd4J	-	25	Skrzynia nastupowa	SK_C	C			
	-----	YKSY 14x	1,5mm <sup>2</sup>	25	przycisk zgł.	PPR8a2	D			
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	14	sygn. 3xØ300	K8	E			
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	14	sygn. 2xØ200	PR8a	E			
	-----	YKSY 14x	1,5mm <sup>2</sup>	10	przycisk zgł.	PPR8a1	E			
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	42	sygn. 2xØ200	PR8b	F			
	-----	YKSY 14x	1,5mm <sup>2</sup>	40	przycisk zgł.	PPR8b	F			
	-----	YKYżo 3x	1,5mm <sup>2</sup>	45	Skrzynia nastupowa	SK_F	F			
	-----	Z-XOTKtsd4J	-	45	Skrzynia nastupowa	SK_F	F			
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	53	sygn. 3xØ300	K5a	G			
	-----	YKSY 14x	1,5mm <sup>2</sup>	51	przycisk zgł.	PP5a	G			
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	53	sygn. 2xØ200	P5a	G			
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	58	sygn. 3xØ300	K5ap	H			
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	61	sygn. 3xØ300	K5b	H			
	-----	YKYżo 3x	1,5mm <sup>2</sup>	55	Skrzynia nastupowa	SK_H	H			
	-----	Z-XOTKtsd4J	-	55	Skrzynia nastupowa	SK_H	H			
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	71	sygn. 3xØ300	K5cp	I			
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	66	sygn. 2xØ200	P5b	I			
	-----	YKYżo 3x	1,5mm <sup>2</sup>	66	sygn. 1xØ200	O5p	I			
	-----	YKSY 14x	1,5mm <sup>2</sup>	64	przycisk zgł.	PP5b	I			
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	66	sygn. 3xØ300	K5c	J			
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	66	sygn. 2xØ200	P5c	J			
	-----	YKSY 14x	1,5mm <sup>2</sup>	64	przycisk zgł.	PP5c	J			
	-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	77	sygn. 2xØ200	P5d	K			
	-----	YKYżo 3x	1,5mm <sup>2</sup>	77	sygn. 1xØ200	O5	K			
	-----	YKSY 14x	1,5mm <sup>2</sup>	75	przycisk zgł.	PP5d	K			
-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	82	sygn. 3xØ300	K6	L				
-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	92	sygn. 3xØ300	K6p	L				
-----	YKYżo 3x	1,5mm <sup>2</sup>	85	Skrzynia nastupowa	SK_L	L				
-----	Z-XOTKtsd4J	-	85	Skrzynia nastupowa	SK_L	L				
-----	YKYżo 3x	1,5mm <sup>2</sup>	82	sygn. 1xØ200	S6	L				
-----	YKYżo 5x	1,5mm <sup>2</sup>	118	sygn. 3xØ300	K61	M				
-----	YKYżo 3x	1,5mm <sup>2</sup>	121	Skrzynia nastupowa	SK_M	M				
-----	Z-XOTKtsd4J	-	121	Skrzynia nastupowa	SK_M	M				